

Universal, compact Type ENIX 50

Anschlussbelegung / Terminal assignment

Signal:	0 V GND	+U _B	0 V Sens	+U _b Sens	A	\bar{A}	B	\bar{B}	Z	\bar{Z}	Schirm
M23 multifast, 12-pol. Stecker, Pin:	10	12	11	2	5	6	8	1	3	4	1)
M12 eurofast, 8-pol. Stecker, Pin:	1	2			3	4	5	6	7	8	1)
Militär, 10-pol. Stecker, Pin:	F	D		E	A	G	B	H	C	I	J ¹⁾
Kabel, Aderfarbe:	WH	BN	GY PK	RD BU	GN	YE	GY	PK	BU	RD	Schirm

1) Schirm liegt am Steckergehäuse an.

Unbenutzte Ausgänge sind vor Inbetriebnahme zu isolieren.

Signal:	0 V GND	+U _B	0 V Sens	+U _b Sens	A	\bar{A}	B	\bar{B}	Z	\bar{Z}	Shield
M23 , 12 pin connector, Pin:	10	12	11	2	5	6	8	1	3	4	_1)
M12, 8 pin connector, Pin:	1	2			3	4	5	6	7	8	_1)
MIL (MS styled), 10 pin con. Pin:	F	D		E	A	G	B	H	C	I	J ¹⁾
Cable colour:	WH	BN	GY PK	RD BU	GN	YE	GY	PK	BU	RD	Shield

1) Shield is attached to connector housing

Isolate unused outputs before initial startup